


**MBNLED DALI MINI PWM DIMMER 1 CANAL - L50002D1****Caractéristiques:**

- BUS DALI ou Fonction PUSH-DIMM
- En veille <0,3 Watt
- 8 A max. en sortie
- Température utilis. -10° C à +40° C
- Conformité CE avec la directive correspondante

**Avertissements:**

1. Pour usage intérieur seulement
2. Veillez à ce que l'emballage soit éliminé dans un environnement sûr
3. Nous recommandons qu'un électricien qualifié soit utilisé pour installer ce produit
4. Ne raccordez jamais l'un des connecteurs, directement ou indirectement sur le secteur 230V
5. Lors de l'installation du bouton ou du DALI, les câblages ne doivent pas dépasser 10m de longueur.

**Indices de sécurité:**

Assurez-vous d'avoir une installation complète effectuée par un électricien qualifié. Le fabricant est déchargé de toute responsabilité lorsque des dommages sont causés par une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation. Si un contrôleur est modifié ultérieurement, la personne responsable de la modification est considérée comme fabricant. Pour une utilisation en intérieur uniquement. Classe de protection IP20.

**Installation:**

Veillez suivre la séquence d'installation pas à pas. Le non-respect peut entraîner des dommages.

1. Couper l'alimentation du secteur avant de commencer et (si une boîte à fusibles est installée) retirer le fusible du circuit approprié pour éviter une mise en marche accidentelle du secteur.
2. Brancher le luminaire sur le connecteur OUT
3. Connecter l'entrée de signal DALI. Il est seulement possible de connecter des contrôleurs DALI avec leur propre alimentation.
4. Connectez l'alimentation 12-48V DC.
5. Assurez-vous que les règles d'incendie ne sont pas enfreintes lors de l'installation de votre contrôleur DALI
6. Si vous avez des doutes concernant ces instructions, consultez un électricien qualifié

**Fonction:****DALI:**

Au démarrage, en l'absence de connexion au BUS, la commande locale est active (si existante). Lorsqu'il est détecté, le contrôle passe au BUS et reste sur le bus jusqu'à ce qu'il y ait un signal.

En l'absence de signal, le contrôle passe en commande locale en cas de pression du bouton.

**PUSH-DIM:**

Click =	ON / OFF
Double-Click =	Intensité max.
Appui long (>1s) de OFF =	Intensité à 10% (Nuit)
Appui long (>1s) de ON =	Dimming UP / DOWN

**Remarques:**

Le dispositif vous permet de varier l'intensité lumineuse de 0 à 100%.

Pour des niveaux de luminosité <10%, l'allumage des luminaires ne peut être clairement visible.

Cela dépend de la lumière ambiante et des caractéristiques du luminaire.



